

# DATOVÝ LIST PRODUKTU LES HV-SYS

HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Systém řízení vysokonapěťových baterií (BMS), montážní základna, napájecí, zemní a komunikační kabely



## Oblasti použití

- Obytné interiéry
- Komerční a průmyslové instalace
- Instalační služby

## Výhody výrobku

- Kabely s konektory, které se hodí ke střídačům od různých dodavatelů
- Vestavěný DC jistič poskytuje kompletní systém v jednom uspořádání
- Stabilní základna bateriového modulu
- Včetně montážního držáku na stěnu, který umožňuje přišroubovat sadu baterií ke stěně

## Vlastnosti výrobku

- Systém řízení baterie (BMS) s pracovním rozsahem od 185,6 - 691,2 V
- Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters
- Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters
- Stupeň krytí: IP65
- Nabíjecí / vybíjecí proud 20 A (nominální) a 40 A (špičkový)
- Účelová aplikace pro mobilní telefon pro vzdálené monitorování a správu
- SOC LED displej pro stav nabití baterie

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	20500,00 g
--------------	------------


## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Typ příslušenství	Jiné
Suitable for	Fotovoltaická
ETIM – příslušenství (EF013236)	Ano
ETIM - Náhradní díl (EF013237)	Ano

## Výbava / příslušenství

- Systém řízení vysokonapěťových baterií
- Základna bateriového modulu
- Obsahuje všechny potřebné kabely: napájecí, komunikační a zemnicí kabel
- Držák pro montáž na stěnu (x2)
- Vestavěný DC jistič

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Declarations of conformity	LES-HV battery

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854199875	Shipping box 1	675 mm x 445 mm x 264 mm	24000.00 g	79.30 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy

- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.